

LED

LED THERMAL RESISTANCE TESTER

LED過渡熱抵抗測定器

LDV-01D




1A


- LDV-01D is thermal resistance tester for LED. V_{F1} and ΔV_F are displayed at front with 0.2mV resolution and V_{P1} and V_{P2} are displayed at software. This tester is used by many users as standard of LED thermal resistance tester.
- LDV-01DはLED専用の熱抵抗テスターで、 V_{F1} 、 ΔV_F を0.2mV分解能でフロントに表示し、 V_{P1} 、 V_{P2} は付属のソフトウェア上に表示できます。LED熱抵抗テスターのスタンダード機として多くのユーザーに使用されています。

MODEL	LDV-01D
MEASUREMENT RANGE	
ΔV_F	000.0mV~999.9mV
$V_{F1}/V_{F2}/V_{P1}/V_{P2}$	0000.0mV~9999.9mV
R_{th}	0.1°C/W~999.9°C/W
SETTING RANGE	
I_F	1mA~999mA
PT	10 μ s~999s
I_M	0.1mA~9.9mA
DT	1 μ s~999ms
DIMENSIONS & WEIGHT	
MAIN UNIT	430(W)×550(D)×245(H)…26kg
HEAD BOX	220(W)×150(D)×100(H)…1kg

Forcing Power Time Curve



Test Circuit



Test Timing

